



Onderhoud van de GREENMOW

Accu's

De accu's hebben een bepaald werkingsvermogen. Bij het automatisch maaien, gaat uw GREENMOW terug naar het laadstation vanaf het ogenblik waarop de accu's een middelhoog laadpeil bereiken. Op deze wijze behoudt uw GREENMOW een marge om het station te bereiken en verhoogt het rendement van de accu's

Om te controleren of uw accu's dienen te worden vervangen, neem contact op met uw dealer, hij is bevoegd.

Reiniging

Een goed gereinigde en goed onderhouden machine zal altijd een langere levensduur hebben. Een wekelijkse reinigingsbeurt wordt aanbevolen. Het volstaat met een borstel te strijken over de bovenzijde van de GREENMOW en indien nodig, de eventuele grasophoping te verwijderen (rondom de voorwielen, op de banden en ter hoogte van de snijschijven). **Het gebruik van een waterstraal of hogedrukreiniger is verboden.**

Tijdens de winter

Laad, op het einde van het maaiseizoen uw GREENMOW op en plaats hem op een droge en beschermde plaats. Het station moet gevoed blijven, dit verbruikt heel weinig maar het genereert warmte die de elektronische bestanddelen droog houdt.

Het wordt aanbevolen een onderhoud te doen tijdens de winter zodat uw dealer de geschiedenis zou kunnen analyseren van uw GREENMOW via een verbinding met een laptop. Indien het onderhoudscontract dit als voorwaarde stelt, neem contact op met uw dealer voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud.

Ref	Onderdelen	AANBEVELING VAN DE CYCLUS VAN VERVANGINGSONDERDELEN
BR22370	Snijmessen	2X per jaar
BR25390	Accupack	2 jaar
BR24190	Kit silentblock	1X per jaar
BR24191	Silentblock vooraan	1X per jaar
	Controle lager	1X per jaar
	Onderhoud	1X à 2X per jaar